

Newcall Ltd.

15-01-99

ניו קול - מחלקת תמיכה טכנית

עריכה : עידן כץ

חיבורים על כרטיס 8DRCM במרכזת קורל 1 2 3 (16 PORT)

. כרטיסים: SHELF:0 SLOT 14:---- SLOT 15:--- SLOT 16:8DRCM 14- 15- 16

1										תג 10
11										תג 20
21										תג 30
31		tx1rx	rt1ct	dt1ds	tx2rx	rt2ct	dt2ds	music	music	תג 40
41	tx3rx	rt3ct	dt3ds	ptt	bell	relay	page	sg s3	48	

בכרטיס יש 2 מקורות מוזיקה ולא על חשבון כריזה .
 בתג 39 בבלוק מתחבר מקור מוזיקה ראשון זוג ליציאת שמע.
 בתג 40 בבלוק מתחבר מקור מוזיקה שני זוג ליציאת שמע.
 בתג 47 מתחבר זוג חוטים למגבר כריזה page.
 בתג 44 מתחבר ממסר כריזה שמפעיל קצר עם ביצוע כריזה.
 tx1rx מייצג את גיד בשידור בטרמינל מס' 1 בקורל (term 1)
 (ישמש בדרך כלל ליציאת רישום שיחות) . מינוס S3

tx2rx מייצג את גיד השידור בטרמינל 2 מינוס S3 (term 2)

ישמש בדרך כלל לרישומי trafic במרכזיה , לשימוש במערכות
 CAP-PI , printer , hospitabs, callback וכו'

tx3rx מייצג את גיד בשידור טרמינל 3 - לכל מטרה (term 3)

s3 מייצג את גיד האדמה (מינוס משותף) של כל הטרמינלים.

sg מייצג את סימון האדמה (סיגנל גראון)

ש י מ ו ל ב ! ! !

בקורל 1 , 2 מתחבר הגיד בצד שמאל של התג .
 בקורל 2 סופר (24 פורט) וקורל 3 מתחבר הגיד בצד ימין של התג.
 bell מייצג חיבור ממסר פעמון - פעמון קצר בלבד .
 relay מייצג ממסר לחיבור כל מטרה.

ב ה צ ל ח ה !