

15-05-99 Newcall ltd.
 עריכה : עידן כץ ניוקול - מחלקת תמיכה טכנית

חיבורים על כרטיס RMI \ RMI212 במרכזת קורל 3 2 (24 PORT)
 דוגמא לחיבורים על בלוק של קורל 2 הכרטיס ב - slot 14

כרטיסים: 13- 14 SHELF:0 SLOT 13:---- SLOT 14:RMI\S 212

1												10
11												20
21				tx1rx	rt1ct	dt1ds	tx2rx	rt2ct	dt2ds			30
31	music	page	tx3rx	rt3ct	dt3ds	ptt	bell	relay	s1 s2	sg s3		40
41											48	

בתג 31 בבילוק מתחבר מקור מוזיקה (ראשון) זוג ליציאת שמע.
 בתג 32 בבילוק מתחבר מגשר למערכת כריזה חיצונית (כבל מיקרופון למגבר).

במקרים בהם מוגדרים 2 מקורות מוזיקה יחובר המקום השני במקום הכריזה.
 tx1rx מייצג את גיד בשידור בטרמינל מס' 1 בקורל (term 1)
 (ישמש בדרך כלל ליציאת רישום שיחות) . מינוס S3

tx2rx מייצג את גיד השידור בטרמינל 2 מינוס S3 (term 2)

ישמש בדרך כלל לרישומי traffic במרכזיה , לשימוש במערכות
 callback ו hospitabs.

tx3rx מייצג את גיד בשידור טרמינל 3 - לכל מטרה (term 3)

s3 מייצג את גיד האדמה (מינוס משותף) של כל הטרמינלים.

sg מייצג את סימון האדמה (סיגנל גראון)

חיבורי גיד האדמה נמצאים בצד שמאל של תג 40 .
 המלצה: תמיד לבדוק מתח יציאה של התג .

ש י מ ו ל ב ! ! !

בקורל port2 24 מתחבר הגיד בצד ימין של התג תמיד .

בקורל 3 port 24 וקורל 3 port 16 מתחבר הגיד בצד ימין של התג.

bell מייצג חיבור ממסר פעמון - פעמון קצר בלבד .

relay מייצג ממסר לחיבור אזעקות או כל ממסר אחר .

ב ה צ ל ח ה !