

Newcall Ltd.

14-05-2001

ערך: עידן כץ

. הגדרת מערכת דואר קולי על קווי קשר 4TE&M
 . מערכת דואר קולי של חברת גמא RESPONDER 1000

 ראשית יש לקלוט את הכרטיס במרכזייה.
 סידור המגשרים המיוחדים על הכרטיס והחיווט במיוחד ב MDF ראה תזכיר 4TEM.
 למערכת מסוג גמא יש סידור מגשרים מיוחד על הכרטיס.

shelf#/slot#	p_type	i_type	card_db#	vers/subver	status
0 /15 (מיקום)	4TEM/S	4TEM	0 DB שיוך	18 2	ACTIVE<-----פעיל

PORTS LIST <-----ביצוע PLIS על הכרטיס לפי מיקום

SHELF/SLOT/CKT	TYPE	DIAL#	PORT_DB#	SHORT & FULL NAMES
0 / 15 / 0	4TEM	7201	---	דואר קולי-1 : VM-1
0 / 15 / 1	4TEM	7202	---	דואר קולי-2 : VM-2
0 / 15 / 2	4TEM	7203	---	דואר קולי-3 : VM-3
0 / 15 / 3	4TEM	7204	---	דואר קולי-4 : VM-4

יש לתת שמות וסימון לפורטים של הדואר קולי.

כעת נכניס אותם לקבוצת קווים.

TGDEF 1 <-----ענף בקורל

88 <-----מספר הקבוצה

NAME:

SHORT(5) - VMail <-----שם קצר (5)
 FULL(16) - <-----שם ארוך (16)
 ISDN ONLY (Y/N) - N
 QSIG (Y/N) - N
 DTMF DIGITS BEFORE ANSWER - Y <-----להגדיר
 ANI_SCREENING_SEND(Unavailable,Site_ldn,Transparent) - U
 SEARCH TYPE (0-circ 1-term) - 0 <-----להגדיר
 DTD OVERRIDE - Y <-----חובה להגדיר
 PAGING - N
 TK_TK_CONNECT_OVERRIDE - Y <-----להגדיר
 BCCOS - 0
 ROUTING ACCESS - 9
 DIALING METHOD (Enblock/Overlap) - 0 <-----להגדיר
 DIAL IN FILTER -
 DIAL IN/CALLER OUT OFFSET- NONE
 CALLER # OUT FILTER -
 METERING_UNIT_CHARGE (xxxxx.yy) - N
 INCOMING_CLI_REQUEST (Y/N) - N
 MFC_ST# IN_CALLER_ID - Y
 MFC_CALLER_ID_PREFIX - NONE
 NUMBER OF DIGITS EXPECTED -
 MEM# 1 - 7201 <-----להכניס את כל העורקים

MEM# 2 - 7202
MEM# 3 - 7203
MEM# 4 - 7204

- הגדרת העורקים -

(TRK) <----- ענף בקורל-
TK_DEF

0-GENERAL <----- לבחור סעיף 0
1-E&M
2-LGS
3-DID
4-P.F.

GENERAL

7201 <----- עורק E&M

DISA (0-NO /1-IMMED. /2-DELAY)- 0 <----- להגדיר
COS.- 10 <----- רמת שרות מתאימה
TK_TIMER#- 1 <----- זמנים מיוחדים
TYPE (0-PULSE /1-DTMF /2-MIX)- 1 <----- חיוג טונים חובה
I/C_ONLY-N <-----
O/G_ONLY-N <-----
BUSY_OUT-N <----- *****
AUTO_GUARD-N <----- לבדוק שכל הסעיפים
HOT_IMMED-N <----- הנ"ל ב-N
HOT_DELAY-N <----- *****
DROP_NO_DIAL-N <-----
RSRVD_TO- NONE <----- להשאיר ריק-
D.I.L.- NONE <----- להשאיר ריק-
NIGHT1- NONE <----- להשאיר ריק-
NIGHT2- NONE <----- להשאיר ריק-

(TRK) <----- ענף בקורל-
TK_DEF

0-GENERAL
1-E&M <----- הגדרות ל E&M
2-LGS
3-DID
4-P.F.

E&M_DEF

7201 <----- עורק של הדואר- קולי-

DELAYED/IMMEDIATE/WINK (0/1/2)- 1 <----- חובה להגדיר-
E&M_CONTINUOUS_TIMERS #- 0
2W/4W - 2W <----- חובה להגדיר-

ANSWER_MANDATORY- Y <-----חובה להגדיר
CORAL_MAIL- N <-----להגדיר (N)
DATA_SERVICE- N
H.FLASH_ACCEPT- Y <-----חובה להגדיר
CONNECTED_TO_PUBLIC_EXCHANGE- N
ANS/DISC_PULSE_ON_XFER- N
MUSIC_ON_HOLD/TRANSFER - 0 <-----בחירת מקור המוזיקה בהעברה
WINK_FOR_BUSY - N

(SFE) <-----ענף בקורל

0-TRUNK_CALLS_OUTGOING
1-TRUNK_CALLS_INCOMING
2-STATION_OPTIONS
3-INTERCEPT/INCOMPLETE
4-CALL_FORWARDING
5-CAMP_ON
6-HOTEL
7-MESSAGING <-----לבחור סעיף 7
8-TONES
9-DIAGNOSTICS
10-ISDN
11-NETWORK
12-WIRELESS

Messaging

ATT_MSG_HOT_LINE-N
ATT_MSG_DEST- NONE
CLA_MSG_ORIGINATOR- NONE
MSG_LAMP & RING -N <-----להגדיר (N)
DKT/DST_MSG_LAMP-Y <-----להגדיר
MSG_CLEAR_ON_RING/CONNECT (R,C)- R <-----חובה להגדיר
SLT_RECEIVE_MSG_TONE (Distinctive/Confirmation)- D <--SLT צליל הודעות ב
(D = ללא צליל מיוחד ; C = צליל מקוטע בקו)

DVMS:

MAX_DVMS_MSG- 100
#DVMS_REPEAT- 1
FWD_NANS- NONE
FWD_BUSY- NONE
FWD_ALL - NONE
INCOMPLETE_NANS- NONE
INCOMPLETE_BUSY- NONE

SLT_V.M:

DISCONNECT_SEQ- NONE <-----אין חשיבות לסעיף זה בדואר קולי על E&M

(COS) <-----ענף בקורל

0-ST/TK <-----רמת שרות לקווי חוץ
1-ATT
2-TENANTS

ST/TK COS

0

replace by (...) / add by (a,...) / remove by (r,...) / end by <CR>:
TK GRPS/ROUTING ACCESS-
(81,82,83,84,85,88,7080,7081,7082,9)<-----VM את קבוצת ה
לכל הרמות שרות (COS)

TOOL<-----ענף בקורל

ELEMENT# 4 <-----לבדוק שאין הגבלות כל קבוצת הדואר קולי-

PTRNS - 0,1,2,3,4,5,6,7
TYPE - BLOCK
TK GRPS/ROUTING ACC - 81,82,83,84,7080,9 <---מופיעה VM לא
לבדוק שקבוצת ה
FROM DIAL # - * <-----לבדוק שאין הגבלת *
TO DIAL # - *

ELEMENT# 6

PTRNS - 2
TYPE - BLOCK
TK GRPS/ROUTING ACC - 81,82,83,7080,9<-----מופיעה VM לא
לבדוק שקבוצת ה
FROM DIAL # - # <-----לבדוק שאין הגבלת #
TO DIAL # - #

הגדרת ספריות פרטיות לשלוחות

*: LIB 1 1 <-----ענף בקורל

ST#- 0

LIB 7000 <-----ספריית ה "הודעה"

DIAL NUM = .D1.#1200<-----השהיה של שניה אחת + חיוג #1 + מספר התיבה
OUT TK = 88 <-----חיוג על עורקי הדואר קולי-

LIB 7001 <-----ספריית ה - "משיכת הודעות"

DIAL NUM = .D1.#2200 <-----השהיה של שניה אחת + חיוג #2 + מספר התיבה
OUT TK = 88 <-----חיוג על עורקי הדואר קולי-

LIB 7002 <-----ספרייה ל - "הודעת תפוס"

DIAL NUM = .D1.#3200 <-----השהיה של שניה אחת + חיוג #3 + מספר התיבה
OUT TK = 88 <-----חיוג על קבוצת עורקי הדואר קולי-

* כמובן שיש לבצע "עקוב אחרי באין מענה " מהשלוחה לספריית "ההודעה"

* יש להפוך את כרטיסי ה 16S ל 16SH\S או 16SLS\H . להדלקת נוריות .