

Neacall Ltd.

13-05-2001

ערך: עידן כץ

הגדרה והפעלה של כרטיס ועידה מורחבת במרכזת קורל .

בקורל ניתן להפעיל ועידה מורחבת עד 15 משתתפים
או מיני ועידה של עד 6 אנשים.
כרטיס CNF שמוגדר כ - CONF יכול להכיל 2 מעגלי ועידה של 15 משתתפים
כרטיס 8DRCM מכיל מעגל אחד של 6 משתתפים .

CARDS LIST<----- בדיקה של כרטיס במרכזייה

shelf#/slot#	p_type	i_type	card_db#	vers/subver	status
0 /14	8DRCM	8DRCM	---	2 11	PARTIAL ACTIVE - פעיל חלקית -

ביצוע PLIS על כרטיס על כרטיס ה - 8DRCM

shelf#/slot#	p_type	i_type	card_db#	vers/subver	status
0 / 14 / 15	DTD	---	---	---	: ---
-> 0 / 14 / 16	CONF	UNAUTHR	---	---	: ---<-- הרשאה
0 / 14 / 17	C3WAY	---	---	---	: ---
0 / 14 / 23	PAGE	7074	---	PAGE0	: BLANK
0 / 14 / 24	UNA	7050	---	BELL0	: BLANK
0 / 14 / 25	RELAY	7086	---	BLANK	: BLANK
0 / 14 / 26	MODEM	7070	---	MODM0	: BLANK

במקרה זה רואים שאין הרשאה מערכתית להפעלת ועידה מורחבת .

FEAT 1 0 <----- בדיקת הרשאות בקורל ענף

21-	CoralAIR	-	YES	
22-	4VS NO ANSWER	-	YES	
23-	CONF	-	YES	<----- הרשאה להפעלת עידה מרובת משתתפים
24-	SLT-V.M.	-	YES	אין הגבלה על כמות מעגלי הועידה
25-	CALL TRACE	-	NO	למעט הגבלות של SIZES.
26-	CALLER ID	-	NO	
27-	SL SAU CONTROL	-	(Na)	
28-	HIGHEST VERSION	-	1049	

CARDS LIST<----- בדיקת מיקומי כרטיסי הועידה

shelf#/slot#	p_type	i_type	card_db#	vers/subver	status
0 /15	C3WAY	NO_CARD	---	14 16	ACTIVE <-CNF כרטיס
0 /16	8DRCM	8DRCM	---	2 11	ACTIVE <---- 8DRCM

CARDS LIST

* הכרטיס נקלט ככרטיס משאבים C3WAY
* יש להכנס לענף 0 CLIS ולשנות את הכרטיס ל CONF

0,15

SHELF# - 0 <-----מיקום המדף
 SLOT# -15 <-----מיקון הסלול
 P_TYPE - C3WAY <-----מצב קיים
 I_TYPE - NO_CARD <-----יש להגדיר כ CONF
 CARD_DB# -0
 VERSION -14 <-----גירסת הכרטיס
 SUBVERSION -16 <-----תת גירסה של הכרטיס
 STATUS - ACTIVE (מתקבל לבד)

NPL 0 5 <-----NPL סעיף בהצגת

0 - TRUNK
 1 - SLT 2 - KEYSET
 3 - KEYSET_V_PAGE 4 - TRUNK_GRP
 5 - HUNT_GRP 6 - BOSS_GRP
 7 - PUBLIC_LIB 9 - FEATURE
 10 - EDIT 11 - BELL
 12 - PAGE 13 - MODEM
 14 - DID_NUMS 16 - DATA_PORT
 19 - PRIVATE_LIB 20 - KEYSET_Z_PAGE
 21 - RELAY 22 - DATA_USER
 23 - DATA_GRP 30 - CONF<-----30 סעיף
 31 - DVMS_MSG 32 - DVMS_PORTS
 33 - PAGE_Q 35 - GROUP_CALL
 36 - DIAL_SERV 37 - ROUTING_ACC
 38 - WAIT_QUE 39 - NETWORK
 40 - WIRELESS
 ALL

במידה ולא קיבל מיספור יש להגדיר NPL בעם סעיף 30

FROM DIAL#	TO DIAL#	TYPE	INDEX#/SHELF, SLOT, CKT/NODE#
7097	7097	CONF	0,16,16<-----8DRCM על כרטיס
7098	7099	CONF	0,15,0 <-----CONF על הכרטיס

יש לבצע PLIS ולתת שמות למעגלי הוועידה .

DIAL#	TYPE	SHELF/SLOT/CKT	PORT_DB#	SHORT & FULL NAMES
7097	CONF	0 / 16 / 16	---	CONF0 : MINI_CONF_0<---שמות
7098	CONF	0 / 15 / 0	---	CONF1 : CONF_ROOM_1<---שמות
7099	CONF	0 / 15 / 1	---	CONF2 : CONF_ROOM_2<---שמות

FE.T <-----סעיף בקורל

FEATURE TIMERS
 * (1 unit =1.0 sec)
 ** (1 unit =0.1 sec)
 *** (1 unit =0.01 sec)

**RING- 100
 **SUPV_RECALL-12000

**CONF_SUPV_RECALL- 9800<-----הגבלת זמן שיחת הועידה

(COS)<-----סעיף בקורל

0-ST/TK<-----לבחור 0

1-ATT

2-TENANTS

ST/TK COS

0 <-----רמת שרות של שלוחות במרכזיה

NAME(16): - OPER

UNA-Y

MODEM-Y

PAGE-Y

CONF-Y <-----גישה "לחדר הועידה"

CONF_RELEASE-N <-----הרשאה לשחרר את חברי הועידה

CONF_LOCK-N <-----הרשאה לשלוחה לנעול את חדר הועידה לכניסת משתתפים נוספים

DVMS-Y

SAVED-Y

ACCT -Y

VFAC_PUBLIC-N

(PDB)<-----סעיף בקורל

PORTS_DB

0-TK

1-SLT

2-KEYSET

3-CONF<-----סעיף 3

4-DVMS

5-PAGE

6-MODEM

7-BELL

8-WIRELESS

7098 <-----מעגל ועידה ראשון

BREAK_IN/OUT_TONE- Y <-----האם יושמע טון ברגע שמשתתף נכנס או עוזב את הועידה

TNNT_GRP - 0 <-----חלוקה ל TNNT בקורל

7099

BREAK_IN/OUT_TONE- Y

TNNT_GRP - 0

נספח א:

1. להקמת שיחת הועידה יש להעביר את השיחה למעגל הועידה ולנתק.
2. שלוחה פנימית יכולה לחייג ישירות את מספר מעגל הועידה ולהכנס לחדר הועידה.
3. מומלץ ורצוי לחייג על קווים דיגטלים בביצוע ועידות מרובות משתתפים בקווים אנלוגים לא יתבצע ניתוק הקו ביציאה לא מבוקרת מחדר הועידה וניתוק קו הבזק יפריע לשאר המשוחחים - אין סיגנל ניתוק בקו אנלוגי.
4. מרכזנית יכולה לנעול את חדר הועידה למשתתפים ע"י לחצן עם קוד 1441.
5. יש אפשרות לשחרר משתתפים לפי סדר יש לתכנת לחיצן 1983 + מעגל הועידה אז בעזרת דיפדוף עם לחיצוי VOL עומדים על השיחה ומקיימים 11 לשיחרור .
6. "פרימת ועידה" - יש לתכנת לחיצן 123 (שחרור מאלץ) להכנס לוועידה ואז ללחוץ על הלחיצן . (מותנה בהרשאות רמת שרות) .