

25-10-2003 עורכן ב:

Newcall Ltd.

ערך: עידן כץ

SMDR כבל לחיבור רישום שיחות
חיבור למס"ר (MDF)
מרכזת קורל I II II

רישום השיחות בקורל דורש 2 גידים TX;GRD
חיבור למס"ר בקורל לפי סוג ה MDF ומיקום הכרטיס

חיבור ל COM צד המחשב (9PIN):
חיבור לפינים בכבל 2,5
חיבור ל COM צד המחשב (25IN):
חיבור לפינים בכבל 3,7

ניתן להכין כבל עם פינים והלחמות.
ניתן להשתמש בכבלים מוכנים הנה כמה דוגמאות:

1. כבל של מודם אפצ'י הנ"ל מגיע עם המודם של מרכזת המיני כוכב.
משתמשים בכבל הסיריאלי ולא בכל שמתחבר למיני כוכב,
הכבל מגיע עם 2 צדדים של פלאגים, צד אחד פלאג 25 פין וצד שני 2
פלאגים יצוקים אחד לשני, חותכים את צד שבו יש פלאג אחד, כך שנשאר
כבל עם צד אחד חתוך וצד שני 2 פלאגים 9PIN ו 25PIN (יש עדיין מחשבים
עם COM של 25PIN)
את הצד החשוף של הכבל מגלים ומחברים את הצבעים:
גיד כתום GRD (COM)
גיד צהוב TX

החיבור הנ"ל מתאים ל 2 הקונקטורים ה 9PIN וה 25PIN

2. כבל שמגיע עם טלפון GKT:
בקופסת הטלפון GKT מגיע כבל שחור צד אחד פלאג 9PIN (נקבה) וצד שני
קונקטור RG45 (זכר).
יש לספק שקע של RG45 (נקבה) ולחבר אליו אל הפלג RG45 של הכבל.
כעת יש לג'מפר זוג גידים מהשקע RG45 למס"ר (MDF) של הקורל.
ישנם שקעים וסוגים שונים של שקעי RG45 אבל בסטנדרטים יש לחבר את הזוג
הכתום (יש לבדוק)

i.Katz