

Newcall Ltd.

25-11-2001

ערך: עידן כץ

4TEM\S הגדרת מגשרים על כרטיס

הגדרת הכרטיס לעבודה עם דואר קולי של גמא :  
 בכל כרטיס 4 פורטים .  
 בכל פורט 2 מחסרים .  
 סך הכל 8 מחסרים לכל כרטיס .

מחסר א'  
 IC-7

*****	-----	*****	1	<----- מגשר
			2	
*****	-----	*****	3	<----- מגשר
			4	
			5	
			6	
			7	
*****	-----	*****	8	<----- מגשר

מחסר ב' IC-6

			1	
			2	
			3	
			4	
			5	
*****	-----	*****	6	<----- מגשר
*****	-----	*****	7	<----- מגשר
			8	

- הגדרת כרטיס לעבודה עם דואר קולי טריילוג - TRILOG  
 כרטיס 4TEM לקורל גדולה .

מחסר א' IC-7

			1	
*****	-----	*****	2	<----- מגשר

*****	-----	*****	3	<-----מגשר
*****	-----	*****	4	<-----מגשר
			5	
			6	
			7	
*****	-----	*****	8	<-----מגשר

מחסר ב' IC-6

*****	-----	*****	1	<-----מגשר
			2	
			3	
*****	-----	*****	4	<-----מגשר
*****	-----	*****	5	<-----מגשר
			6	
*****	-----	*****	7	<-----מגשר
			8	

- הגדרת כרטיס לחיבור בין מרכזיות קורל עם קווי 4TEM -

מחסר א' IC-7

*****	-----	*****	1	<-----מגשר
			2	
*****	-----	*****	3	<-----מגשר
			4	
			5	
			6	
*****	-----	*****	7	<-----מגשר
			8	

\_\_\_\_\_

### מחסר ב' IC-6

*****	-----	*****	1	<-----מגשר
			2	
			3	
*****	-----	*****	4	<-----מגשר
*****	-----	*****	5	<-----מגשר
			6	
			7	
*****	-----	*****	8	<-----מגשר

הגדרת כרטיס עם ציוד ריבוב של מוטורולה  
לקורל גדולה

### מחסר א' IC-7

			1	
*****	-----	*****	2	<-----מגשר
*****	-----	*****	3	<-----מגשר
*****	-----	*****	4	<-----מגשר
			5	
			6	
			7	
*****	-----	*****	8	<-----מגשר

### מחסר ב' IC-6

			1
			2
			3
			4
			5

*****	-----	*****	6	<-----מגשר
*****	-----	*****	7	<-----מגשר
			8	

הגדרת כרטיס עם ציוד ריבוב בקורל SL כרטיס 4TEM-SL בבסיס.  
(לפי נמיק למדא)

מחטר א' IC6M00

			1	
*****	-----	*****	2	<-----מגשר
*****	-----	*****	3	<-----מגשר
			4	
			5	
			6	
			7	
			8	

מחטר ב' IC7M00

*****	-----	*****	1	<-----מגשר
			2	
			3	
			4	
*****	-----	*****	5	<-----מגשר
*****	-----	*****	6	<-----מגשר
*****	-----	*****	7	<-----מגשר
			8	

