

06-06-2003 עודכן ב:

Newcall Ltd.

ערך: עידן כץ

קבוצות חיוג במרכזת קורל.
- CALL GROUP -

תנאי הכרחי להפעלה:
כרטיס CNF המוגדר כ CONF או 8DRCM עם 6CONF
הרשאות מתאימות במרכזייה להפעלת חדר ועידה מורחב במרכזייה.

מהי למעשה קבוצת החיוג call group?
קבוצת החיוג היא למעשה איגוד של מספר שלוחות ו\או ספריות ציבוריות אשר מוגדרות תחת מספר אחד, בכל חיוג למספר הנ"ל המרכזייה מרימה צילצול לכל חברי הקבוצה שנמצאים בה ומיד לאחר מענה של חבר הוא למעשה מוצא את עצמו בתוך אחד מחברי הועידה המורחבת שמוגדרים במרכזייה.
כניסת החברים לועידה אינה תלויה אחד בשני (אלא עם כן מגדירים אחרת) כלומר החבר שענה לאחר צילצול אחד נכנס לחדר ואילו משתמש אחר שענה לאחר 5 צילצולים נכנס לחדר מיד לאחר שענה.
ניתן לנעול את הועידה אוטומטית מיד בסיום הצילצולים לחברים.

מיגבלות:
ישנה מיגבלת חומרה על כמות צילצולים של שלוחות רגילות בו זמנית.
ישנה מיגבלה של חיוג על עורקים לפי כמות של ספריות ציבוריות ביחס לעורקים.
כמות של קבוצות שהוגדרות ב SIZE בעת הפעלת המרכזייה.

ענף בקורל-----<(CALL)

מחספר הראשון-----< FROM GRP_CALL# - 5950
עד לאחרון שהוגדרו ב NPL-----< TO GRP_CALL# - 5953
Any specific member (CR/NUM) -

מספר הקבוצה-----< 5950

NAME: (for space use underscore: "_")

שם קצר-----< SHORT(5) - CONF1
שם ארוך-----< FULL(16) - קבוצת חרום
מספר חדר הועידה (ALL\7098\7099) או ALL שמחפש חדר פנוי-----< CONF#- ALL
חלוקת TNNT במידה וקיים-----< TNNT_GRP - 0
הפסקת צילצול חברים לאחר צילצול 1-----< STOP_RING_AFTER_1ST_ANSWER (Y/N) - N
השמעת TON הצטרפות\נטישה של חבר לחדר-----< BREAK_IN/OUT_TONE (Y/N) - Y
האם יהיה ניתן להצטרף לחדר לאחר הפסקת-----< JOIN_AFTER_STOP_RING (Y/N) - N
הצילצולים לחברי הקבוצה.
- NOTE:
אזהרת משאבים-----< max # of members 5/14 according to hardware resources.
5 הכוונה היא למרכזיות עם כרטיס 8DRCM\SL ו-14 לכרטיסי CONF=CONF-----< (A/R/CR)
דוגמה לחבר שלוחה-----< MEM# 1 - 400
MEM# 2 - 401
MEM# 3 - 6000
דוגמה לחבר ספרייה ציבורית-----< MEM# 4 - 6978
MEM# 5 - 6534
MEM# 6 - 409

הערה:
כרטיסי 8DRCM\CNS-SL תומכים בחדר ועידה של עד 5 משתתפים+שלוחה שמנהלת את הועידה (אבל רק 5 חיצוניים).
כרטיס CNF שמוגדר כ-CONF יכול לספק 2 חדרים ועידה של 14 משתתפים+מנהל ועידה שהינה שלוחה פנימית.

11.XX תוספות בגרסה

7098 <-----קבוצה מספר-----

NAME: (for space use underscore: "_")

SHORT(5) - BLANK

FULL(16) - BLANK

CONF#- ALL

TNNT_GRP - 0

STOP_RING AFTER 1ST ANSWER (Y/N) - N

BREAK_IN/OUT TONE (Y/N) - Y

JOIN_AFTER_STOP_RING (Y/N) - N

ADD_ON (Y/N) - N <-----מאפשר להוסיף חברים

JOIN MEMBERS IN MUTE (Y/N) - N <-----מאפשר להוסיף חברים ב"השתק"

LOCK ACTIVE GROUP CALL (Y/N) - Y

GROUP OPERATOR (keyset only)- 200 <-----הגדרה למנהל הועידה של הקבוצה הנוכחית

NEXT GROUP - -- 7099 <-----גלישה לחדר ועידה חלופי

I Katz.