

18-06-2003

Newcall Ltd.

ערך: עידן כץ

הגדרות וסוגי טלפונים דיגטלים במרכזת קורל.

(EKT\VDK ענף זה לא תומך בטלפונים אלקטרוניים)

DIGITAL CHANEL LIST

DLIS<-----ענף בקורל-----

i_type = הגדרה של זהות הפורט

p_type = מה פיוזית מחובר בשטח

יכול להיות מצב שבו שונה ה p_type מה- i_type
 זהו מצב שהיה מחובר במקום טלפון מסוג X וכעת חיברו טלפון מסוג Y
 יש לאפס את הפורט ע"י פעולת [R]emove בלי טלפון מחובר אז לחבר מכשיר
 שיקבל אוטומטית את ה i_type הנכון שלו.

עבודה ב i_type שונה מ p_type אינה נכונה ותגרום לשוני בלחצנים וכו' ...

רשימת ההגדרות החוקיות בשדה הנ"ל : (ההגדרה הינה הרצף שבתוך ה -'XXXXX')

'DKT1' -> (DKT1110)	'DA_B'	'DKT2N' -> (flex280D)	'DKT5S'
'DKT2' (DKT23XX)	'DA_D'	'DKT1N'	'DKT3S'
'DST2'	'GKT' -> (GKT43XX)	'DSTN'	'DPEM' (דה 4,5,6)
'DST4'	'GKTN'	'DEIS'	'APA' (זיהוי עצמי)
			'SBUS'

1st dpem id. = 4

id.	P_type	I_type
0	DKT2	DKT2 <-----טלפון מדגם DKT2320\DKT2321
1	--	--
2	--	--
3	--	--
4	--	-- ** נתמך מגירסה 8.XX
5	--	-- יש דגמים קלים נתמכים ע"י SKD\SDT (S\N 200)
6	--	-- יש דגמים כבדים נתמכים רק ע"י SKD (S\N 299)
7	APA	-- במידה ומופיע APA אזי הטלפון DKT2322 <-----לא ניתן להגדיר מזדהה לבד לפי המכשיר.

0,4,1

1st dpem id. = 4

id.	P_type	I_type
0	DKT1	DKT1 <-----טלפון מדגם DKT1100
1	--	--
2	--	--
3	--	--
4	--	-- ניתמך מגירסה 8.XX
5	--	-- כל הדגמים הנ"ל "קלים"
6	--	--
7	--	--

0,4,2

1st dpem id. = 4

id.	P_type	I_type
-----	--------	--------

```

---      -----      -----
0      DKT2N      DKT2N<-----280D טלפון FLEXSET
1      --      --
2      --      --      ** 11.XX מגירסה 11.00 **
3      --      --
4      --      --
5      --      --
6      --      --
7      --      --

```

0,4,3

```

1st dpem id. = 4
id.      P_type      I_type
---      -----      -----
0      DKT1N      DKT1N <----- FLEXSET טלפון
1      --      --
2      --      --
3      --      --
4      --      --      11.XX מגירסה 11.00 **
5      --      --
6      --      --
7      --      --

```

0,4,4

```

1st dpem id. = 4
id.      P_type      I_type
---      -----      -----
0      GKT      GKT<-----GKT 4320\4321 טלפון גרפי
1      --      --      DPEN תומך GKT4321
2      --      --
3      --      --      ** 10.XX מגירסה 10.00 **
4      --      --
5      --      --
6      --      --
7      --      --

```