

22-06-2003

Newcall Ltd.  
הגדרות צלילים במרכזת קורל  
T O N

ערך: עידן כץ

Software Version: 11.10.23 &lt;-----גרסת קורל-----&gt;

(TON) <-----בקרל----->  
choose mode

0 - UPDATE

1 - DISPLAY &lt;-----מצב תצוגה-----&gt;

FROM TONE#- 1 <-----מהצליל הראשון----->  
TO TONE#- 23 <-----עד האחרון (בגרסה זו מודגמים כל הצלילים)----->

TONE\_PLAN &lt;-----כותרת הענף-----&gt;

(הנ"ל צלילי ברירת מחדל)

NO	NAME	TYPE	#SEG	1TN	Msec	2TN	Msec	3TN	Msec	4TN	Msec	5TN	Msec	6TN	Msec
1	Busy	3	2	3	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dial	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Distinct.	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Reorder	3	2	3	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ringback	3	2	2	1000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Silence	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tick	3	2	5	60	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Confirm	3	2	1	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BRK_In/Out	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	V.P_Conf	3	2	3	100	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Z.P Warn	3	2	6	300	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16	LCR_expens	2	6	0	120	5	80	0	120	5	80	0	120	5	80
17	LCR_cheap	2	4	0	120	5	80	0	120	5	80	0	0	0	0
18	Call Wait	3	4	5	600	0	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0
19	DISA Dial	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	CCR	3	3	61	200	0	200	60	200	0	0	0	0	0	0
21	WP	2	5	7	100	0	100	7	100	0	100	7	200	0	0
22	2nd R.Back	3	6	3	100	0	100	3	100	0	100	3	600	0	3000
23	SPEAKER	3	6	0	120	5	80	0	120	5	80	0	120	5	80

להל"ן הטבלה מתורגמת לעברית .

שם+מספר	סוג	#SEG	1TN	Msec	2TN	Msec	3TN	Msec	4TN	Msec	5TN	Msec	6TN	Msec
1 תפוס	3	2	3	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2 חיוב	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 מקוטע	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 ניתוק	3	2	3	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
5 צליצול	3	2	2	1000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 שקט	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 טיקטוק	3	2	5	60	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 אישור	3	2	1	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10 חדירה	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 כריזה conf	3	2	3	100	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13 כריזה אזור	3	2	6	300	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0
16 LCR יקר	2	6	0	120	5	80	0	120	5	80	0	120	5	80
17 LCR זול	2	4	0	120	5	80	0	120	5	80	0	0	0	0
18 ש.מחתינה	3	4	5	600	0	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0

19	צליל דיזה	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	גוביינא	3	3	61	200	0	200	60	200	0	0	0	0	0
21	לחישא	2	5	7	100	0	100	7	100	0	100	7	200	0
22	שיחה שנייה	3	6	3	100	0	100	3	100	0	100	3	600	0 3000
23	דיבורית	3	6	0	120	5	80	0	120	5	80	0	120	5 80

# UPDATE של עידכון במצב

TONE\_PLAN <-----כותרת השדה-----

1 <-----צליל מספר-----  
-----

NAME- Busy <-----שם (לא ניתן לשינוי או שיכתוב)  
TYPE(1=continuous,2=single\_burst,3=multi\_burst)- 3 <-----סוג הצליל  
#SEG(0,1-6)- 2 <-----סיגמט של הצליל

TN- Basic Tone (0-7) <-----צליל בסיסי  
MS- Time (0-5100ms) <-----תדר הצליל

SEG )

1) TN- 3 <-----המשך גוון הצליל (שלב 2)  
1) MS- 500 <-----תדירות המשך גוון הצליל

2) TN- 0 <-----המשך גוון הצליל (שלב 3)  
2) MS- 500 <-----תדירות המשך גוון הצליל (שלב 3)

SEND\_TO\_CARD? Y <-----משלוח העידכון לתוכנת המרכזיה

מומלץ לא לשנות את במחדל, אבל ניתן בכלי הנ"ל.

I Katz.